VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AirMax Dual Omni Antenne 13 dBi - 5 Ghz

Artikelnummer: AMO-5G13





€184,00

Incl. 21% BTW

De AMO-5G13 is een 5 GHz, 13 dBi airMAX Omni-antenne die krachtige 360 graden dekking biedt, 2x2 MIMO-prestaties in Line-of-Sight (LoS) of Non-Line-…

De AMO-5G13 is een 5 GHz, 13 dBi airMAX Omni-antenne die krachtige 360 graden dekking biedt, 2x2 MIMO-prestaties in Line-of-Sight (LoS) of Non-Line-of-Sight (NLoS) toepassingen. Elke airMAX Omni-antenne heeft een ingebouwde Rocket-montage, dus voor de installatie is geen speciaal gereedschap nodig. Klik de raket stevig op zijn plaats en monteer de antenne; u heeft dan de optimale combinatie van Rocket radio en airMAX Omni Antenna voor uw toepassing.

Specifications AMO- 5G13

Dimensions: 799 x 90 x 65 mm (31.46 x 3.54 x 2.56")

Weigh: 0.82 kg (1.81 lb)

Frequency Range: 5.45 - 5.85 GHz

Gain: 13 dBi

Elevation Beamwidth: 7 degrees

Max VSWR: 1.5:1

Downtilt: 2 degrees

Wind Survivability: 200 km/h (125 mph)

Wind Loading: 84.52 N @ 200 km/h (19 lbf @ 125 mph)

Polarization: Dual-Linear

Cross-pol Isolation: 25 dB min.

ETSI Specification: EN 302 326 DN2

Mounting: Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and Weatherproof RF Jumpers Included

Package Contents

Antenna (AMO-5G13), Pole Clamps (2), Carriage Bolts (4), Serrated Flange Nuts (4), RF Cables (2).

*

Indien dit product boven de toegestane limieten gebruikt wordt, is dit niet langer vergunningsvrij en zelfs illegaal (max zendvermogen: 100 mW op 2,4GHz en 200 mW op 5GHz). Wij raden u aan de standaard configuratie v.w.b. de landeninstelling en/of vermogensinstelling van de apparatuur niet te wijzigen. Het gebruik van meer dan het wettelijke toegestane vermogen kan leiden tot verminderde bruikbaarheid van WIFI in uw onmiddellijke omgeving.